



Lauritz Knudsen 



LK FUGA® Stikkontakt med USB type C strømforsyning

USB strømforsyningen anvendes til at oplade og strømforsynde apparater, som strømforsynes via USB (type C), så som mobil/smartphones, tablets og andet IT/AV udstyr. USB udtaget kan ikke benyttes til datakommunikation men kun til strømforsyning.

Anvendelsesområder kan f.eks. være køkken, stue, værelser, kontorbygninger, cafeer, restauranter, venteområder, osv.

Hurtig opladning

USB laderen har en udgangseffekt på op til 10,5 W, og oplader din enhed hurtigt.

Energieffektivitet

Vores USB lader har et lavt standbyforbrug (< 0,1 W), og tilbyder væsentligt mere effektivitet end en mobil oplader.

Tekniske data

Nominel indgangsspænding:	230 V ac 50 Hz
USB udgangsspænding:	5 V dc
Nominel udgangsstrøm:	2100 mA
Mærkeeffekt:	10,5 W
Standbyforbrug:	<0,1 W
Overspændingskategori:	OVC III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til + 35 °C
Maks. forsikring:	13 A
Kapslingsklasse:	IP20
Tilslutning:	Fase, Nul, Jord
Terminaler:	Skrueløse terminaler maks. 2x2,5 mm ²

Find produkterne her:



Produkter

Beskrivelse	Varenr.	EL-nr.	EAN-nr.
 FUGA® stikkontakt 2-pol + jord med 5V USB C-lader 2100 mA, uden afdækning	506D0713	1017057634	5703302170208
 FUGA® stikkontakt 2-pol + jord med 5V USB C-lader 2100 mA, hvid	506D6713	1017057621	5703302170192
 FUGA® Afdækning 1½ modul 13A 2-pol med jord med 5V USB-lader, lysegrå	536D5701	1017055966	5703302162470
 FUGA® Afdækning 1½ modul 13A 2-pol med jord med 5V USB-lader, hvid	536D6701	1017055953	5703302162463
 FUGA® Afdækning 1½ modul 13A 2-pol med jord med 5V USB-lader, koksgrå	536D8701	1017055979	5703302162487

Life Is On

Schneider
Electric